

Einbau Frequenzumrichter ein-/dreiphasig 0,25-2,2 kW

Universal Einbau Frequenzumrichter für allgemeinen Industrieinsatz



- Leistung 0,25 - 2,2 kW (1- und 3-phasig)
- Kompakte Bauform
- Einfache Parametrierung
- Integriertes Bedienfeld
- Integrierter Bremschopper ab 1,5 kW
- Integrierter EMV Filter
- Digitale Ein- und Ausgänge, programmierbar
- Globales Standards nach CE, UL, c-UL

Technische Daten					
Typ	FUE1-0,25	FUE1-0,37	FUE1-0,75	FUE1-1,50	FUE1-2,20
Leistung:	0,25 kW	0,37 kW	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW
Spannung Ausgang:	dreiphasig 220 ~ 240 V AC (entsprechend der Eingangsspannung)				
Strom/Phase Ausgang:	1,4 A	2,3 A	4,2 A	7,5 A	10,5 A
Frequenz:	0 ~ 200 Hz				
Spannung Eingang:	einphasig 230 V AC +/- 10%, 50/60 Hz				
Strom Eingang:	3,0 A	5,2 A	9,4 A	16,6 A	23,2 A
Absicherung:	16 A	16 A	16 A	20 A	25 A
Abmessungen:	132x72x118 mm (HxBxT)			143x118x172 mm (HxBxT)	
Gewicht:	0,8 kg			1,7 kg	1,8 kg
EMV Filter Klasse A:	fest eingebaut				
EMV Filter Klass B:	IN896110 (Option)			IN896120 (Optional)	

Technische Daten		
Typ	FUE3-1,50	FUE3-2,20
Leistung:	1,5 kW	2,2 kW
Spannung Ausgang:	dreiphasig 380 ~ 420 V AC (entsprechend der Eingangsspannung)	
Strom/Phase Ausgang:	3,8 A	5,2 A
Frequenz:	0 ~ 200 Hz	
Spannung Eingang:	dreiphasig 400 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
Strom Eingang:	5,0 A	6,7 A
Absicherung:	10 A	10 A
Abmessungen:	143x118x172 mm (HxBxT)	
Gewicht:	1,6 kg	
EMV Filter Klasse A:	fest eingebaut	
EMV Filter Klass B:	IN896306 (Option)	

Gehäuse Frequenzumrichter einphasig 0,25-1,5 kW

Universal Gehäuse Frequenzumrichter für Kleinförderbänder mit Drehstrommotoren



- Kompakter Gehäuseumrichter IP54
- Komplett EMV-gerecht verkabelt
- Einfache Parametrierung
- Leistung 0,25 - 1,5 kW 1-phasig
- Integriertes Bedienfeld
- Integrierter EMV Filter
- Wahlweise mit eingebautem Not-Aus
- Globales Standards nach CE, UL, c-UL

Technische Daten

Typ	FUG1-0,25	FUG1-0,37	FUG1-0,75	FUG2-1,50
- Standard-Ausführung - mit NOT-AUS Taster - Buchse Externbetrieb - li/re Wahlschalter	FUG2-0,25 FUG3-0,25 FUG4-0,25	FUG2-0,37 FUG3-0,37 FUG4-0,37	FUG2-0,75 FUG3-0,75 FUG4-0,75	
Leistung:	0,25 kW	0,37 kW	0,75 kW	1,5 kW
Spannung Ausgang:	dreiphasig 220 ~ 240 V AC (entsprechend der Eingangsspannung)			
Strom/Phase Ausgang:	1,4 A	2,3 A	4,2 A	7,5 A
Frequenz:	0 ~ 200 Hz			
Spannung Eingang:	einphasig 230 V AC +/- 10%, 50/60 Hz			
Strom Eingang:	3,0 A	5,2 A	9,4 A	16,6 A
Absicherung:	16 A	16 A	16 A	20 A
Abmessungen:	200x130x120 mm		200x126x142 mm	320x162x205 mm
Gewicht:	2,2 kg		2,6 kg	6,6 kg
Kabel:	2 m Motorkabel geschirmt und 2 m Netzkabel mit Stecker			
EMV Filter Klasse A:	fest eingebaut			

Optionen und Zubehör für Gehäuse Frequenzumrichter

Typ	passend für:
VS120029	Gegenstecker für Buchse Externbetrieb